

Gigaset E500H

Komfort für höchste Ansprüche

- › Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
- › Kontrastreiches, großes Display
- › Besonders klare Akustik
- › Eigener Lautstärkeregler seitlich am Mobilteil
- › 4 Direktwahlkosten
- › Telefonbuch für bis zu 150 Einträge
- › Hörgerätekompatibel



Audio-Qualität

- o Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke
- o Wipptaste seitlich am Mobilteil für einfache Regelung in 5 Stufen
- o Freisprechen
- o Hörgerätekompatibel (nach ITU-T P.370 – ersetzt CCITT P37)
- o Headset-Anschluss: 2,5 mm Klinkenbuchse (Mono) (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Display

- o 1,7" (4,3 cm) großes, beleuchtetes Grafik-Display 128 x 80 Pixel
- o Gute Lesbarkeit
 - Beleuchtung: weiß
 - Hoher Kontrast, in 9 Stufen einstellbar
 - Extra große Ziffernanzeige (Jumbo-Zahlen)
- o Datum und Uhrzeit
- o Feldstärke und Akkuladeanzeige
- o Menütastenanzeige für einfache Bedienung
- o Gesprächsdauer-Anzeige

Tastatur

- o Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- o Sichere Bedienung durch große Einzeltasten
- o Beleuchtete Tastatur, Beleuchtung: bernsteingelb
- o Seitliche Wipptaste am Mobilteil zur Lautstärkeregelung
- o Tastenschutz über #-Taste einstellbar
- o Klingel aus- /einschalten über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar) (langer Tastendruck auf Taste 0)

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen** / ***
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus*****
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

- o 4 Direktwahlkosten an Mobilteil und Basisstation für wichtige Rufnummern
- o SOS-Funktion zum Absetzen eines Notrufes mit individueller Ansage an bis zu 4 verschiedene Rufnummern. Falls die erste gewählte Rufnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E500H automatisch die nächste Nummer, usw.
- o Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- o Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Optische Anruferanzeige am Display und blinkende Freisprech-Taste (rote LED)
- o Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Einstellbare Klingel melodien
 - 21 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärke stufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- o „Ruhe vor anonymen Anrufern“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch signalisiert
- o Individuelle Melodie für Interne Anrufe

Anruferliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display
- o Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte Menüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker mit eigener Melodie
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Telekom

Technische Daten

- o Zur Erweiterung an Gigaset E500 / E500A
- o An allen anderen Gigaset Basisstationen für den einfachen Telefonbetrieb (DECT / GAP)

o

Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/de/kompatibilitaet

Anschluss

a/b (analog)

Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards

DECT, GAP

Mobilteil

- o Reichweite:
 - im Gebäude: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 240 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: < 8 Std.
- o Abmessungen: 165 x 54 x 26 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 142 g (inkl. Akku)

Ladeschale

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Geringer Energieverbrauch: < 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)
- o Abmessungen: 78 x 76 x 32 mm (T x B x H)
- o Gewicht: ca. 36 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

- o 1 Mobilteil Gigaset E500H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 2 Akku AAA (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Titanium

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

*** Abhängig von der Basisstation